

# スマートLEDライト 取扱説明書

## FG-SMARTLEDシリーズ

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。

### 1. 本製品を最初にご使用される時

#### (1) LEDテープとコントローラの接続

パッケージを開封してLEDテープとコントローラを接続してください。両方のコネクタに極性マークがありますので極性マークを合わせるように接続してください。

**注意:必ず極性を合わせて接続してください。**



#### (2) アプリ「ムーンライト」のインストール

iOS端末の場合はAppStoreで、Android端末の場合はGooglePlayストアで「ムーンライト」を検索してインストールしてください。

### (3) 本製品を電源に接続する。

本製品をAC-USBアダプタに接続して電源をオンにしてください。

**注意:**AC-USBアダプタは電流容量が3A (15W)以上のものご使用ください。パソコンのUSBコネクタには接続しないでください。

### (4) 本製品をアプリに登録する。

アプリ「ムーンライト」を起動してください。

アプリ画面の左上メニューをタップすると本製品IDが表示されます。  
タップして接続してください。



## 2. 本製品のご使用方法

アプリ「ムーンライト」により以下の設定ができます。

- (1) 色、明るさ、点滅速度の設定
- (2) 様々な点滅パターンの設定
- (3) 音による点滅パターンの設定
- (4) タイマー設定



詳しい取扱方法につきましてはアプリの右上の設定メニューをタップして「操作説明」を選択してください。

**注意:** 本商品は両面テープにより曲面に張り付けて使用することが可能ですが、鋭角に折り曲げたり、ねじったりしないでください。

### LEDテープのカット方法

LEDテープはカットしてお好みの長さを変えることが可能ですが、元に戻すことができません。またカット後は保証対象外になりますので、お客様の自己責任で行って下さい。

- カット位置はハサミマークのある場所のみ (右図参照) でカットしてください。その他の部分でカットすると故障、発火の危険があります。
- カットした部分は絶縁テープを巻いて保護してください。



### 3. 製品仕様

- 入力電圧： 5V
- 消費電流(最大)： 1.5A(FG-SMARTLED01)  
2A(FG-SMARTLED02)  
3A(FG-SMARTLED03)
- 長さ： 約1m(FG-SMARTLED01)  
約2m(FG-SMARTLED02)  
約3m(FG-SMARTLED03)
- 重さ(コントローラ含む)： 約48g(FG-SMARTLED01)  
約76g(FG-SMARTLED02)  
約107g(FG-SMARTLED03)
- Bluetooth規格： BLE V4.2
- 使用温度範囲： 0°C~30°C



**株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN**

ホームページ：<https://www.fugu-innovation.com>

お問い合わせメール：[info@fugu-innovation.com](mailto:info@fugu-innovation.com)